



Farbe: ■ blau

Abbildung ähnlich

### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsspannung (III / 3)	800 V
Bemessungsstrom	25 A

#### Ex-Angaben

Bemessungsstrom (Ex e II)	20 A
---------------------------	------

### Geometrische Daten

Breite	39,9 mm / 1.571 inch
Höhe	4,1 mm / 0.161 inch
Tiefe	19 mm / 0.748 inch
Brückerbelegung	1-2-3-4-5-6-7-8

### Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	blau
Brandlast	0,028 MJ
Gewicht	4,1 g

### Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
VPE (UVPE)	25 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143690409
Zolltarifnummer	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

### Zulassungen / Zertifikate

#### Konformitäts- und Herstellererklärungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

### Downloads

#### Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2002-408/000-006	<a href="#">↓</a>

### Dokumentation

Ausschreibungstext			
2002-408/000-006	19.02.2019	xml 2.52 KB	<a href="#">↓</a>
2002-408/000-006	27.04.2017	doc 24.00 KB	<a href="#">↓</a>



### CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 2002-408/000-006	<a href="#">↓</a>

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 2002-408/000-006	<a href="#">↓</a>
WSCAD Universe 2002-408/000-006	<a href="#">↓</a>
ZUKEN Portal 2002-408/000-006	<a href="#">↓</a>

## Handhabungshinweise


### Brücken



Kammbrücker einsetzen und bis zum Anschlag hinunterdrücken.

**Kammbrücker lösen**  
Mit dem Betätigungswerkzeug zwischen Brücker und Trennsteg der Brückerschächte eintauchen und Brücker heraushebeln.  
Bei Brückern (5-fach) Betätigungswerkzeug mittig ansetzen (siehe Abb. 3), ab 5-fach wechselseitig.


### Brücken



Individuelle Brücker entstehen durch Herausbrechen von Kontaktstiften (Serien 2000, 2001, 2002, 2004).



Mit Faserschreiber beschriften.

### Brücken



Farbige Kammbrücker kommen z. B. bei Initiatorenklemmen zum Einsatz.

### Brücken



Kammbrücker als Reduzierbrücker

**Kammbrücker als Reduzierbrücker**  
Das Brücken über die Klemmenrückwand mit Abschlussplatte ist um zwei Querschnitte kleiner möglich; z. B. 16 mm<sup>2</sup> auf 6 mm<sup>2</sup> oder 6 mm<sup>2</sup> auf 2,5 mm<sup>2</sup> (siehe Abb.).

**Kammbrücker als Reduzierbrücker**  
Das Brücken über die offene Klemmen-  
seite mit Abschlussplatte ist bei 16 mm<sup>2</sup>  
und 10 mm<sup>2</sup> bis zu zwei Querschnitte kleiner möglich und bei 6/4/2,5 mm<sup>2</sup> um einen Querschnitt kleiner möglich; z. B. 16 mm<sup>2</sup> auf 6 mm<sup>2</sup> (siehe Abb.) oder 10 mm<sup>2</sup> auf 4 mm<sup>2</sup>.

**Dabei ist zu beachten:**  
Der Summenstrom der Abgänge darf den Nennstrom des Reduzierbrückers/Kammbückers nicht überschreiten.