



Farbe: lichtgrau

Elektrische Daten			
Bemessungsdaten gemäß IEC/EN		Ex-Angaben	
Bemessungsspannung (III / 3)	800 V	Bemessungsstrom (Ex e II)	33 A
Bemessungsstrom	41 A		
Geometrische Daten			
Breite	12,7 mm / 0.5 inch		
Höhe	4,1 mm / 0.161 inch		
Tiefe	19 mm / 0.748 inch		
Brückerbelegung	1-2		
Werkstoffdaten			
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier		
Farbe	lichtgrau		
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)		
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0		
Brandlast	0,008 MJ		
Gewicht	2 g		
Kaufmännische Daten			
Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklemmen)		
eCl@ss 10.0	27-14-11-40		
eCl@ss 9.0	27-14-11-40		
ETIM 8.0	EC000489		
ETIM 7.0	EC000489		
VPE (UVPE)	25 St.		
Verpackungsart	Beutel		
Ursprungsland	DE		
GTIN	4055143701358		
Zolltarifnummer	85366990990		



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Konformitäts- und Herstellererklärungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2006-402	↓

Dokumentation

Ausschreibungstext			
2006-402	19.02.2019	xml 2.51 KB	↓
2006-402	28.04.2017	doc 23.50 KB	↓


CAD/CAE-Daten

CAD Daten
2D/3D Modelle 2006-402


CAE Daten
EPLAN Data Portal 2006-402
WSCAD Universe 2006-402
ZUKEN Portal 2006-402

Handhabungshinweise

Brücken



Kammbrücker einsetzen und bis zum Anschlag hinunterdrücken.

**Kammbrücker lösen**

Mit dem Betätigungswerkzeug zwischen Brücker und Trennsteg der Brückerschächte eintauchen und Brücker heraushebeln.

Bei Brückern (5-fach) Betätigungswerkzeug mittig ansetzen (siehe Abb. 3), ab 5-fach wechselseitig.

Brücken



Individuelle Brücker entstehen durch Herausbrechen von Kontaktstiften (Serien 2000, 2001, 2002, 2004).




Mit Faserschreiber beschriften.


Brücken




Kammbrücker als Reduzierbrücker

**Kammbrücker als Reduzierbrücker**

Das Brücken über die Klemmenrückwand mit Abschlussplatte ist um zwei Querschnitte kleiner möglich; z. B. 16 mm² auf 6 mm² oder 6 mm² auf 2,5 mm² (siehe Abb.).

**Kammbrücker als Reduzierbrücker**

Das Brücken über die offene Klemmen-seite mit Abschlussplatte ist bei 16 mm² und 10 mm² bis zu zwei Querschnitte kleiner möglich und bei 6/4/2,5 mm² um einen Querschnitt kleiner möglich; z. B. 16 mm² auf 6 mm² (siehe Abb.) oder 10 mm² auf 4 mm².

**Dabei ist zu beachten:**

Der Summenstrom der Abgänge darf den Nennstrom des Reduzierbrückers/Kammbrückers nicht überschreiten.