

Fiche technique | Référence: 2009-404

Conducteurs de pontage enfichables; 0,75 mm²; isolé; longueur 110 mm; gris

<https://www.wago.com/2009-404>



Couleur: ■ gris

Remarques

Remarque de sécurité 1

Pousser les conducteurs de pontage jusqu'en butée !

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Tension de référence (III / 3) 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) 8 kV

Courant de référence 9 A

Données de raccordement

Connexion 1

Conducteur rigide 0,75 mm²

Données mécaniques

Longueur des conducteurs de pontage 110 mm

Données du matériau

Remarque Données du matériau [Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel](#)

Couleur gris

Charge calorifique 0,022 MJ

Poids 2 g

Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
Unité d'emb. (SUE)	100 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821458890
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 2009-404




Documentation

Informations complémentaires

Technical Section pdf 2246.92 KB 

Texte complémentaire


2009-404 19.02.2019 xml 2.77 KB 

2009-404 28.04.2017 doc 23.50 KB 

Données CAD/CAE


Données CAE

EPLAN Data Portal
2009-404 

WSCAD Universe
2009-404 

Indications de manipulation

Pontage



Pousser les conducteurs de pontage (2009-402) jusqu'en butée. Pour un changement du câblage, extraire le conducteur de pontage à l'aide de l'outil de manipulation au niveau de la rainure prévue au contact de pontage.

Pontage



Les pontages filaires permettent des connexions entre les bornes dans différentes distances et étages.