



## Fiche technique | Référence: 706-3140/500-200

Câble système; pour Schneider Modicon Quantum; 4 sorties analogiques; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,25 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/706-3140/500-200>



Identique à la figure

### Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

### Données électriques

des entrées/sorties	4 sorties analogiques
Tension de fonctionnement	≤ AC/DC 35 V
Courant max. par conducteur	2 A

### Compatibilité

#### Schneider

Schneider Modicon Quantum 140 ACO 020 00

### Données de raccordement

Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

#### Connexion 1

Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	15
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm <sup>2</sup>

#### Connexion 2

Connecteur 2	Schneider 140XTS00200
Nombre de pôles 2	40
Type de connexion 2	Système

### Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m
------------------------	-----

### Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	652 g

### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

### Données commerciales

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143980425
Numéro du tarif douanier	85444290900

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance  
706-3140/500-200



### Documentation

#### Description du système

WAGO System Wiring,  
Selection Guide

pdf

533.15 KB

